

InterWave S10/S20

UHF Wireless System

핸드헬드/벨트팩으로 구성이 가능한 1채널/2채널의 무선 마이크 시스템입니다. 하프 랙 크기의 컴팩트한 디자인으로 설치와 이동이 편리하여 다양한 환경에서 간편하게 사용할 수 있습니다. 전면의 디스플레이로 직관적인 정보전달이 가능하며, 마이크 캡슐 타입을 적용하여 수리 및 교체가 용이합니다.



IW-S10/S20 UHF Wireless 1CH/2CH Receiver

- 900MHz 40채널 무선마이크 시스템
- 컴팩트한 테이블 타입의 1, 2채널 수신기
- 선명한 화면과 버튼을 통한 직관적인 제어
- 간섭받지 않는 주파수를 자동으로 찾아주는 스캔 기능
- 적외선(IR)을 통해 간편하게 송신기와 동기화하는 기능
- 설정 변경을 방지하는 조작부 잠금 기능

IW-SH01D UHF Handheld Transmitter

- 손 쉽게 교체 가능한 마이크 캡슐 타입 적용
- 스피치에 적합한 다이내믹 캡슐 적용
- 화면을 통해 주파수, 건전지 정보 확인
- AA 건전지 2개로 8시간 이상 사용
- 우수한 내구성의 메탈 바디

IW-SB01 UHF Beltpack Transmitter

- 마이크 연결을 위한 미니 XLR 3핀 단자
- 다양한 라발리에, 헤드셋 마이크 액세서리 옵션 제공
- 화면을 통해 주파수, 건전지, 입력 게인 확인
- 사용 주파수, 입력 게인, 버튼 잠금 설정 기능
- AA 건전지 2개로 8시간 이상 사용
- 우수한 내구성의 메탈 바디

IW-S10/S20(Receiver)

사용 주파수	925~934.75MHz
복조 방식	FM
주파수 응답 특성	50Hz~18kHz(+3dB)
사용 온도	-10°C~40°C
사용 전압	DC 12V/500mA(5.5×2.1mm 커넥터)
안테나 전원 출력	9V
소비 전류	IW-S10 : <150mA, IW-S20 : <200mA
중량(세트)	0.73kg
외형(세트)	210(W)×43(H)×153(D)mm

IW-SH01D/SB01(Transmitter)

사용 주파수	925~934.75MHz
변조 방식	FM
주파수 응답 특성	50Hz~18kHz(+3dB)
RF 파워	IW-SH01D : <10mW, IW-SB01 : <10mW/3mW
사용 전원	2×1.5V AA 건전지
중량(세트)	IW-SH01D : 0.34kg, IW-SB01 : 0.11kg
외형(세트)	IW-SH01D : 55(∅)×246(L)mm IW-SB01 : 65(W)×87(H)×21(D)mm