

AmPixer

APX-S42

2CH Mixer Amplifier



Ampixer(엠펙서, APX) 시리즈는 소스 기기, 믹서, 파워 앰프의 기능을 하나로 통합한 올인원 오디오 솔루션으로, 별도의 장비 없이 간편하게 음향 환경을 구축할 수 있습니다.

무선연결(BT), USB/SD, FM 라디오 등 다양한 미디어 재생과 직관적인 제어 환경을 제공하여 사용자 편의성을 높였으며, 카페, 소형 매장, 사무공간 등 소규모 상업 공간에 최적화된 솔루션입니다.

- 2채널 올인원 믹서 앰프
- 채널당 8Ω 기준 40W, 4Ω 80W
- 채널당 스피커 출력 단자 2개
- 무선연결(BT), USB/SD, FM 재생
- 스테레오 RCA 라인 입력 1채널, 라인 출력 1채널
- 스테레오 RCA 및 3.5mm AUX 입력 1채널
- TS 마이크 입력 2채널(볼륨, 에코)
- 마스터 볼륨 조절, 저음/고음 톤 조절, EQ 프리셋 제공
- 편리한 제어를 위한 디지털 디스플레이와 버튼
- 원격 제어를 위한 리모컨 제공
- 앰프 보호 회로 내장(쇼트, 과전압 방지, 온도 제어)

APX-S42

앰프 출력	2 × 40 W (8 Ω)
앰프 출력 단자	Spring Clip
마이크 입력	2 × TS (-60 dBV / 2 kΩ)
마이크 우선 기능	O
LINE 입력	RCA (-10 dBV / 10 kΩ)
AUX 입력	3.5mm Phone + RCA
무선 연결	O
USB/SD	MP3, WAV, WMA (FAT32)
FM 튜너	87.5~108 MHz
이퀄라이저	Bass(±10 dB), Treble(±10 dB)
LINE 출력	RCA
신호 대 잡음비(SNR)	MIC/FM: > 60 dB LINE/USB/무선 연결: > 80 dB
전 고조파 왜율 (THD, 8 Ω, 1 kHz)	< 1%
주파수 응답	LINE: 20 Hz~20 kHz MIC: 80 Hz~16 kHz
사용 전원	AC 220 V, 60 Hz
소비 전력	83 W
중량(세트)	2.79 kg
외형(세트)	280(W) × 90(H) × 200(D) mm
구성품	전원 케이블, 리모컨, FM 안테나, 매뉴얼